

.: Podsvietenie kľučiek .:

Návod na podsvietenie vnútorných kľučiek...

Už keď som sa pustil do všeliakého osvetľovania a podsvetčovania čo by to bolo, keby neboli podsvietené kľučky. Hlavou mi preletelo mnoho myšlienok a nápadov ako kľučky podsvietiť. Videl som aj na internete niektoré nápady a montáže. Väčšina kľučiek bola podsvietená klasickými 3mm alebo 5mm vysokosvietivými Led diódami. Niektoré vyzerali zaujímavo ale mne sa použitie týchto led zdalo v tomto prípade nepraktické. Záleží aj nad konštrukciou samotnej kľučky ako je robená hlavne tá vonkajšia. V mojom prípade som použil moje obľúbené LED pásiky, ktorých som sa chcel aj zbaviť na použitie nie veľmi silno podsvetčujúcich alebo osvetľujúcich vecí aby som mohol začať míňať tie silnejšie. Skoro ako všade aj tu som použil modul o dĺžke 5 cm čiže 3 SMD led. Približne v mieste kde prstami otváram dvere som vyvrtal dierku kadiaľ idú napájacie káblíky. Tie som priletoval na kontakty pásiku. Pásik som nalepil od tejto dierky smerom dole. Miesto kam to nalepíte je rozhodujúce na každom z vás, pretože každému môže osvetľovacia plocha vyhovovať inak. V prípade, že vám budú Led svietiť silno, každému sa podarí zohnať možno rôzny typ pásiku. Káblík je potom prevedený cez dvere kadiaľ idú aj ostatné káble. Kde si zapojíte podsvietenie čo sa týka spínača je už na každom z vás ako komu bude vyhovovať zapínanie podsvietenia.

Návod na podsvietenie vonkajších kľučiek...

Tak podsvietenie vonkajších kľučiek bolo trochu komplikovanejšie. Tu som veľmi dlho rozmýšľal ako to spraviť. Tak ako pri vnútorných tak aj pri vonkajších sa dali použiť 3mm a 5 mm vysokosvietivé Led. Ja som zase použil Led pásik ako zvyčajne. Taktiež aj tu bol použitý modul 5 cm s 3 SMD Led. Pásik som prilepil do miesta kde sa strkajú prsty. Pásik smeruje šikmejšie smerom dole a do predu. Bez problémou sa tam zmestí. Napájacie káble bolo ale problémovéjšie z tade dostať preč. Najväčší problém bol ako vymyslieť cestu pre káblíky aby sa pri otvorení nezalamovali a čo najmenej sa s nimi hýbalo. Bolo potrebné kľučku rozobrať. Pri rozoberaní sa možno kus zapotíte ale pôjde ju rozobrať. Po rozobratí som dostal ihneď nápad ako pôjdu káblíky. Jednoducho som musel letovačkou vytaviť do umelej hmoty cestičku pre kábel, ktorý som potom zalial tavnou pištolou. Najlepšie to bude vidno na fotkách. Potom už len dierka do priestoru kde som nalepil pásik a bolo to. Osku bude potom reba vymyslieť ako spraviť tak aby sa časom nevyťahla s očiek. Ja som to vyriešil tak, že mi kamarát na koniec tyčky spravil závit na ktorý som dal potom maticu. V tomto prípade je dobré použiť aj vazelinu. Káblík potom zase cez dvere do vnútra a taktiež zapojiť na vypínač ako komu vyhovuje.

Prajem aj pri tejto montáži veľa úspechov.

Zoznam súčiastok:

Červený LED Strip - dĺžka modulu ako komu vyhovuje, 1 modul je 5 cm a 3 LED. Zoženiete ho napr. na www.dealextreme.com pod kódovým označením **SKU 7571**

článok: FoXo

Na stiahnutie:

Návod: Podsvietenie vnútorných a vonkajších kľučiek 

Fotky: Všetky fotky na stiahnutie v rar 

.: Fotogaléria :.

